



PH7-30

Neutralizzatore di condensa acida

Interno box



Neutralizzatore
mm 420 x 300 x H 240



Ricarica neutralizzatore
Neutralkit



Max 1500 kW

E' buona norma provvedere alla neutralizzazione della condensa acida scaricata dalle caldaie. La condensa stessa, introdotta nel box di neutralizzazione segue un percorso obbligato attraverso una miscela di materiali inerti, i quali effettuano due funzioni diverse, la prima di assorbimento dei nitrati e dei solfati, e la seconda di innalzamento del pH. L'acidità della condensa può essere controllata con l'uso di cartine tornasole per la determinazione del pH facilmente reperibili in commercio, o tramite l'ausilio di appositi test kit PH.

Codice	Articolo	Descrizione
SP0409PH702	PH7-30	Neutralizzatore di condensa acida
SPN0409026	NEUTRALKIT26	Ricarica neutralizzatore Neutralkit

Rif.	Descrizione
1	Tubo di alimentazione G 1"
2	Carica di granulato di neutralizzazione
3	Tubo filtrante a T alimentazione
4	Contenitore di neutralizzazione
5	Tubo filtrante con cappuccio terminale
6	Tubo di scarico G 1"

Specifiche tecniche

- Potenza max generatore.....1500 kW
- Flusso max della condensa..... 150 l/h
- Min colonna ricettiva..... 130 mm
- Alimentazione elettricano
- Attacchi.....1" G
- Dimensioni cm.....42x30x24
- Carica minerale.....25 Kg
- Durata a pieno carico.....1800 h

Esempio di installazione

1- caldaie murali o a basamento

